



FLYCAT

**Краткое руководство пользователя по
использованию Bluetooth клавиатуры
FLYCAT KB30T**

Условные обозначения:



ВНИМАНИЕ! Действия, которые могут причинить вред Вашему здоровью.



ВНИМАНИЕ! Действия, которые могут привести к повреждению вашего устройства или другого оборудования.



Утилизация использованных элементов питания и отдельных частей электронного оборудования.

Данные символы на изделии, или на батарее, или на упаковке означают, что данный продукт и его аккумуляторные батареи нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором.

Вы несете ответственность за утилизацию литий-ионных батарей, которые требуют особых методов утилизации, чтобы предотвратить возможные негативные последствия для здоровья человека и окружающей среды.

Данный продукт содержит литий-ионный аккумулятор. Для получения дополнительной информации о том, где можно утилизировать свои аккумуляторные батареи и отходы от электронной техники, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным представительством по переработке бытовых отходов по месту жительства, или обратитесь в магазин, в котором вы приобрели этот продукт.

Торговые марки:

- «Bluetooth» является зарегистрированной торговой маркой компании Bluetooth SIG, Inc
- Все другие торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Назначение и основные потребительские свойства:

Устройство предназначено для работы с портативными устройствами посредством Bluetooth интерфейса.

Комплект поставки:

- Bluetooth клавиатура	1 шт
- Micro-USB кабель для зарядки устройства	1 шт
- Резиновые самоклеящиеся ножки	1 шт
- Руководство пользователя	1 шт
- Гарантийный талон	1 шт

Информация об импортере:

ООО «ИТЦ-М», 220018, Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 131, офис 207, тел.: +375-17-259-19-00

Информация об изготовителе:

Хастек Текнолоджи Парк, Джи Эриа, Димокрэси Вест Индастри Парк, Шайжинг, Баоан Дистрикт, Шеньчжень, Китай

Дата производства: август 2015

Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.

<http://www.flycat-electronics.by>

Приступая к работе с устройством

Кнопка питания:

OFF/ON



Кнопка Включения / Выключения устройства:

Чтобы включить или выключить устройство переместите ползунок в левую или правую сторону соответственно.

Световые индикаторы:



Power

Индикатор питания: После включения кнопки питания данный индикатор будет светиться синим цветом. По истечению 3-4 секунд индикатор погаснет для экономии заряда батареи. При этом клавиатура будет находиться в рабочем режиме.



Индикатор зарядки: Индикатор светится красным цветом во время зарядки, и отключается после того, как батарея полностью заряжена.

Индикатор Bluetooth: После нажатия комбинации клавиш «Fn» + «C» индикатор будет мигать некоторое время, пока не произойдет сопряжение устройств. После сопряжения – индикатор погаснет для экономии заряда батареи.



CAPS

Индикатор прописных букв: Индикатор будет светиться зеленым цветом, когда включены прописные буквы.

* Надписи индикаторов могут отличаться.

Функциональные клавиши:

В инструкции приведены описания для наиболее популярных на рынке мобильных устройств операционных систем (Android, Windows).

	Главная		Назад		Поиск
	Тише		Громче	Fn	Расширенные функции
	Предыдущая дорожка		Проиграть/пауза		Следующая дорожка
	Выделить всё		Вырезать		Копировать
	Вставить		ВКЛ / ВЫКЛ Touchpad		Переключение языковой раскладки клавиатуры
Fn + PgUp	Переместить курсор вверх	Fn + Home	Переместить курсор в начало текста	Ctrl + Пробел	Переключение языковой раскладки клавиатуры (Android)
Fn + PgDn	Переместить курсор вниз	Fn + End	Переместить курсор в конец текста	Ctrl + Shift	Переключение языковой раскладки клавиатуры (Windows)



Внимание!

Для использования расширенных функций клавиатуры необходимо удерживать клавишу **«Fn»** (синего цвета) и дополнительно нажать на одну из клавиш (синего цвета), отвечающих за включение расширенных функций клавиатуры.

Сопряжение Bluetooth клавиатуры с устройствами на базе операционных систем Android и Windows:

1. Включите кнопку питания на клавиатуре. Световой индикатор начнёт светиться зелёным цветом в течение 4-х секунд, после чего погаснет для экономии заряда батареи.
2. Нажмите комбинацию клавиш на клавиатуре **«Fn» + «C»**, чтобы включить режим сопряжения устройств посредством Bluetooth. Световой индикатор начнёт мигать синим цветом.
3. Перейдите в **«Настройки»** на вашем мобильном (стационарном) устройстве.
4. Включите Bluetooth модуль и произведите поиск активных устройств.
5. Выберите в списке активных устройств искомую Bluetooth клавиатуру.
6. Устройство на базе ОС Android / Windows выдаст на экране защитный код для сопряжения устройств.
7. Введите с клавиатуры защитный код и нажмите клавишу **«Ввод»** для завершения сопряжения устройств.
8. Осуществите настройку раскладок клавиатуры.



Внимание!

После сопряжения устройств, в зависимости от операционной системы, в которой планируется работать, необходимо нажать комбинацию клавиш:

Fn + (Android / Windows)



Внимание!

1. Только одно устройство может быть одновременно сопряжено с другим устройством.
2. После первого сопряжения устройств Bluetooth клавиатура будет подключаться автоматически.



Внимание!

Операционная система Apple iOS не поддерживает функции ввода мышью или тачпадом!

Все остальные функции ввода с Bluetooth клавиатуры поддерживаются в стандартном порядке.

Зарядка батареи Bluetooth клавиатуры:

Включите Bluetooth клавиатуру. Если индикатор питания светится зелёным цветом, значит, батарея полностью заряжена и готова к использованию. Если индикатор питания светится красным цветом или вообще не светится, значит, батарея разряжена.

Для зарядки устройства необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключить USB -кабель в разъём micro-USB на клавиатуре.
2. Подключить USB-кабель в разъём USB на компьютере либо в зарядное устройство.
3. Заряжайте устройство от 1 до 2 часов, или до тех пор, пока не погаснет индикатор зарядки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Bluetooth клавиатуру можно использовать во время зарядки.



Внимание!

1. Если устройство не используется в течение длительного периода времени, то его следует отключить, чтобы продлить срок службы батареи.
2. Если индикатор питания мигает, то рекомендуется произвести зарядку устройства не менее 2-х часов.
3. Старайтесь всегда использовать оригинальный USB-кабель для зарядки устройства.

Спящий режим:

При штатном использовании Bluetooth клавиатуры заряда ее батареи хватает на несколько недель. Если клавиатура не используется в течение 10 минут, то она переходит в спящий режим. Для выхода из спящего режима необходимо нажать любую клавишу и подождать 2-3 секунды, после чего можно приступить к работе.



Внимание!

1. Держите клавиатуру подальше от острых и горячих предметов.
2. Не кладите тяжёлых предметов на клавиатуру.
3. Держите клавиатуру подальше от устройств, излучающих короткие волны.
4. Не применяйте чрезмерных усилий во время работы с клавиатурой.
5. Избегайте попадания на клавиатуру любых типов жидкостей.
6. Держите устройство в местах, недоступных для маленьких детей. В устройстве имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Очистка поверхности клавиатуры:

Разрешается производить очистку поверхности клавиатуры с помощью воды либо спиртосодержащих жидкостей.

Поиск и устранение неисправностей:

1. Убедитесь, что ваши устройства поддерживают интерфейс Bluetooth 3.0.
2. Убедитесь, что клавиатура включена (световой индикатор будет светиться).
3. Убедитесь, что клавиатура находится в рабочем радиусе действия (в пределах 10 м).
4. Убедитесь, что батарея клавиатуры заряжена.
5. Убедитесь, что на компьютере или планшете включён модуль Bluetooth.
6. Нажмите на кнопку «Connect», и проверьте статус подключения клавиатуры к устройству.
7. Убедитесь, что клавиатура сопряжена с устройством.
8. В случае возникновения проблем с сопряжением устройств попробуйте удалить сопряжённые устройства и повторить процедуру сопряжения заново.
9. Под управлением операционной системы Android 4.4 индикатор Caps Lock может не светиться, при этом данная функция продолжает исправно работать.
10. Могут возникать конфликты в функционировании Bluetooth клавиатуры под управлением мобильной операционной системы Windows 8 Mobile из-за некорректной работы драйверов в самой операционной системе.



Только для устройств под управлением операционной системы Windows.

Для использования расширенных функций клавиатуры под управлением операционной системы Windows необходимо использовать следующие комбинации клавиш:

«Fn + функциональные клавиши» – активируются дополнительные функции клавиатуры, как «Выделить», «Копировать», «Вставить», «Громкость», «Блокировка экрана», «Поиск» и т.д.



Только для устройств под управлением операционной системы Android.

В случае, если портативная клавиатура не переключает языки ввода под управлением операционной системы Android, необходимо выполнить следующие действия:

1. Загрузить и установить посредством Google-сервиса «Play Market» приложение «RS – Hardware Keyboard Layouts».
2. Включить Bluetooth клавиатуру.
3. Произвести сопряжение устройств.
4. Перейти на устройстве в раздел «Меню» => «Язык и ввод» => «Физическая клавиатура» => «HID-Keyboard». В открывшемся окне перейдите на вкладку «Настроить раскладки клавиатуры». В появившемся диалоговом окне отметить галочкой необходимые языки ввода.
5. По умолчанию, переключение раскладки клавиатуры осуществляется путём нажатия комбинации клавиш «Ctrl + Пробел».

Функции Touchpad

Жесты, которые поддерживаются в операционной системе Windows:

Проведите одним пальцем



Управление курсором мыши

Нажатие одним или двумя пальцами, двойное нажатие



Управление левой или правой кнопкой мыши, двойное нажатие в месте расположения курсора

Проведите двумя пальцами



Горизонтальная или вертикальная прокрутка

Проведите тремя пальцами вверх



Показать меню Windows

Проведите тремя пальцами вниз



Показать рабочий стол

Проведите тремя пальцами влево



Назад

Проведите тремя пальцами вправо



Вперед



Утилизация использованных элементов питания

Чтобы извлечь батарею из устройства Вам следует обратиться за помощью к квалифицированным специалистам авторизованного сервисного центра. Вы несёте ответственность за утилизацию использованных элементов питания в устройстве, т.к. литий-ионные (литий-полимерные) батареи причиняют огромный ущерб окружающей среде и здоровью человека.

Гарантия:

Гарантия на устройство составляет 1 год от даты покупки его в розничной сети. Мы гарантируем, что при правильной эксплуатации наша продукция (аксессуары) не выходит из строя из-за дефектов в материалах либо конструкциях.

Расшифровка серийного номера:

F	K	05	BK	02	15	08	0001
Flycat	Keyboard	Model #	Color	Order #	Year	Month	Serial number

Технические характеристики Bluetooth клавиатуры FLYCAT KB30T:

Bluetooth интерфейс	Bluetooth 3.0
Touchpad	Elan чип с левой и правой кнопками управления
Рабочее расстояние	до 10 метров
Система модуляции	GFSK
Время автономной работы	90 дней
Время зарядки	< 2 часов
Время непрерывной работы	40 часов
Тип батареи	Литий-полимерная
Емкость литиевой батареи	280 mAh
Срок службы литиевой батареи	3 года
Поддерживаемые ОС	Android / Windows
Интерфейс питания	Micro-USB
Рабочее напряжение	4.75V - 5.25V
Рабочий ток	< 2.5 mA
Зарядный ток	200 mA
Срок службы клавиш	3 миллиона нажатий
Сила нажатия на клавишу	50 г - 70 г
Рабочая температура	-10 °C - +55 °C



